

EN54 Indicator Jeweller

Draadloze adresseerbare indicator voor een brandmeldsysteem



Onmisbare meldingen die tijd besparen en levens redden

EN54 Indicator Jeweller meldt brand via het ingebouwde led-frame. Dit is direct zichtbaar waardoor men direct weet als het alarm afgaat. Het zorgt ervoor dat brand binnen en buiten opgemerkt wordt wanneer de detector niet zichtbaar is of wanneer een persoon geen toegang heeft tot de app. Wanneer een alarm wordt geactiveerd, knippert het frame met een intens rood licht dat tot 6 meter zichtbaar is. Het apparaat is eenvoudig te installeren en kan op muren en plafonds worden bevestigd zonder dat de behuizing moet worden gedemonteerd.



Probleemloze installatie en minimaal onderhoud

- Voeg het toe aan een CIE door de QR-code te scannen, er is geen gereedschap of programmering nodig
- Configuratie en testen in de Ajax-apps
- Speciaal veld voor het specificeren van de exacte locatie van het apparaat
- SmartBracket-montagepaneel voor eenvoudige installatie zonder de behuizing te moeten demonteren
- Roteer het apparaat tot 55° op het SmartBracket voor een optimale plaatsing
- Optionele vergrendeling op de SmartBracket om te voorkomen dat het apparaat te vaak wordt verwijderd
- Voorgeïnstalleerde batterijen, zodat het apparaat direct gebruikt kan worden



Ingebouwde radiocommunicatie via het Jeweller-protocol

- Draadloze verbinding tot 1.700 met de CIE in een open ruimte
- Optie om het apparaat met een signaalversterker te verbinden (apart verkrijgbaar)
- Apparaat activeert binnen 3 seconden bij een brandalarm
- Slimme radiotechnologie: automatische vermogensaanpassing, frequency hopping en detectie van verbindingsverlies



Efficiënte autonomie voor de komende jaren

- Werkt tot 5 jaar lang op de voorgeïnstalleerde batterijen
- Meldingen in de Ajax-apps als de batterij bijna leeg is
- Vervang de batterij zonder gereedschap en zonder de behuizing te moeten demonteren

<p>Compatibel met de CIE en signaalversterkers</p> <p>Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:</p>  <p>ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?models=RI.54.J</p>	<p>Alarmen</p> <p>Soort indicatie licht Led-frame</p> <p>Indicatiepatroon bistabiel continue puls</p> <p>Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-apps</p> <p>Alarmsynchronisatie Directe activering, gesynchroniseerd met het alarm van de brandmelder</p>	<p>Communicatie met de CIE of signaalversterker</p> <p>Jeweller-communicatietechnologie</p> <p>Frequentiebanden 866,0 - 866,5 MHz 868,0 - 868,6 MHz 868,7 - 869,2 MHz 905,0 - 926,5 MHz 915,85 - 926,5 MHz 921,0 - 922,0 MHz</p> <p>Afhankelijk van de verkoopregio</p> <p>Maximaal effectief afgestraald vermogen (ERP) tot 20 mW</p> <p>Communicatiebereik tot 1.700 m In een open ruimte</p>
<p>Installatie</p> <p>Operationeel temperatuurbereik van -10 tot +50 °C</p> <p>Operationele luchtvochtigheid tot 80%</p> <p>Classificatie ontvlambaarheid UL 94 V-0</p>	<p>Behuizing</p> <p>Kleur zwart, wit</p> <p>Afmetingen 89,5 × 89,5 × 32,7 mm</p> <p>Gewicht 186 g</p> <p>Beschermingsklasse IP54</p>	
<p>Voeding</p> <p>Batterij 2 x CR123A-batterijen (voorgeïnstalleerd)</p> <p>Levensduur van de batterij tot 5 jaar</p>	<p>Volledige set</p> <p>EN54 Indicator Jeweller 2 × CR123A-batterij (voorgeïnstalleerd) SmartBracket-montagepaneel Installatiekit snelstartgids</p>	



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/en54-indicator-jeweller/

✉ support@ajax.systems
📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
🌐 ajax.systems